REGLETERO DESTINO / MANGUERA DE INTERCONEXION / REGLETERO ORIGEN

REGLETERO DESTINO

PLANO SITUACION REGLETEROS: -- ; E 12606 - EMO ; E 12605 - EMO ; E 12351 - EMR ; E 12135 - 24V ; E 12138 - 12V

OBSERVACIONES :

MANGUERA DE INTERCONEXION

MANGUERA	TIPO DE MANGUERA	ARMARIO DESTINO
W7	3,5 x mm2	
W3	4 x 4 mm2	A1
W2	4 x 2,5 mm2	A1
W1	3 x 2,5 mm2	A1

REGLETERO ORIGEN : X210

PLANO DE SITUACION REGLETERO ORIGEN: A2 / 1 ; E 10838 ; E 11229 ; --

SITUACION EN EL ESQUEMA ELECTRICO Nº DE PLANO / Nº COLUMNA

OBSERVACIONES :

FUNCION DE LA BORNA (DESTINO)		CABLE EQUIPOTENCIAL (DESTINO)	REGLETERO DESTINO/Nº BORNE	MARCA DE CABLE	NUMERO DE BORNE (ORIGEN)	CABLE EQUIPOTENCIAL (ORIGEN)	FUNCION DE LA BORNA (ORIGEN)
CUADRO AUT-MP10E – DETECCION TENSION DE RED	L1	026	X112 / 1	W1-1	1	026	TENSION RED 3~50Hz 380V ó 220V – L1
	L2	027	X112 / 2	W1-2	2	027	L2
	L3	028	X112 / 3	W1-3	3	028	L3
					4	029	N
CUADRO AUT-MP10E		069	X112 / 6	W2-1	5	069	MANDO DISYUNTOR DE GRUPO
		074	X112 / 7	W2-2	6	074	
		092	X112 / 4	W2-3	7	092	MANDO DISYUNTOR DE RED
		110	X112 / 5	W2-4	8	110	
CUADRO AUT-MP10E – SERVICIOS AUXILIARES DEL GRUPO	L1	080	X112 / 8	W3-1	9	080	TENSION CIRCUITO DE UTILIZACION 3N~50Hz 380V ó 220V – L1
	L2	081	X112 / 9	W3-2	10	081	L2
	L3	082	X112 / 10	W3-3	11	082	L3
	N	083	X112 / 11	W3-4	12	083	N
					13	PE	MASA ARMARIO
RED					L1	016	ENTRADA LINEA DE POTENCIA DE RED
					L2	017	
					L3	018	
					N	029	
UTILIZACION					L1	035	SALIDA LINEA DE POTENCIA DE UTILIZACION
					L2	036	
					L3	037	
					N	083	
CAJA BORNES ALTERNADOR – GRUPO		U		W7-1	L1	008	ENTRADA LINEA DE POTENCIA DE GRUPO
		V		W7-2	L2	006	
		W		W7-3	L3	007	
		N		W7-4	N	004	

CUADRO DE CONMUTACION TIPO QC RED-GRUPO

NOTA : CONECTAR EL BORNE DE TIERRA DEL CUADRO DE CONMUTACION A LA LINEA GENERAL DE TIERRAS (PE)

EDICION	MODIFICACIONES	Dibujado	Fecha	Aprobado	Fecha
1	PRIMERA EDICION	F.M.	29/01/1998	Garrigosa	29/01/1998
6	AÑADIDO LA SITUACION DE PLANO Y COLUMNA	F.M.	03/02/2000	E. Pradas	03/02/2000
7	MODIFICADO EL ORDEN DE CABLES 069 y 074	F.M.	27/11/2000	VP.	27/11/2000

ESCALA:
MATERIAL
TRATAMIENT./ACABADO

COTAS SIN TOLERANCIA ISO-2768-V
LONGITUD mm: 6 - 30 ...... ±0,5mm | 315-1000 .... ±2mm; 30-120 ...... ±0,8mm | 1000-2000 ..... ±3mm; 120-315 ..... ±1,2mm | 2000-4000 ..... ±4mm
ANGULAR °: 10°-50°.... ±2° | 50°-120°.... ±1° | >120°..... ±30'

CONEXIONADO ENTRE EL CUADRO DE CONMUTACION TIPO QC y LOS OTROS ELEMENTOS

Nº DE PROYECTO	Nº DE PLANO	EDICION	HOJA
98E0007	E 11915	7	1 / 1

ELECTRA MOLINS S.A.