

ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE

Balastros

ILF02

A tabela seguinte indica a potência máxima absorvida pelo conjunto lâmpada + balastro para cada uma das classes de balastros:

Tipo de lâmpada	Potência da lâmpada	B1	B2	C	D
Fluorescente lineares (casquilho G13)	18 W	<= 24 W	<=26 W	<=28 W	>28 W
	36 W	<= 41 W	<=43 W	<=45 W	>45 W
	58 W	<=64 W	<=67 W	<=70 W	>70 W
Fluorescentes compactas (casquilho 2G11)	13 W	<=17 W	<=19 W	<=21 W	>21 W
	18 W	<=24 W	<=26 W	<=28 W	>28 W
	26 W	<=32 W	<=34 W	<=36 W	>36 W
Fluorescentes compactas (casquilho G24)	18 W	<=24 W	<=26 W	<=28 W	>28 W
	24 W	<=32 W	<=30 W	<=34 W	>34 W
	36 W	<=41 W	<=43 W	<=45 W	>45 W